

## Tabtime Super 8

De Tabtime Super 8 kan tot 8 alarmen per dag worden ingesteld met alle mogelijke tijden. Het alarm heeft 8 pilcompartimenten die corresponderen met de 8 alarmen. Het alarm heeft ook een countdown functie voor ieder half uur en heel uur. Deze countdown functie kan niet samen met de 8 alarmen worden gebruikt. Op de voorkant van het alarm zit een rood led lichtje wat zal knipperen zolang na het afgaan van het alarm het doosje niet opengemaakt is om de medicijnen te nemen.



De Tabtime Super 8 heeft 10 functies die in te stellen zijn met 3 knoppen. Druk 1 maal op de knop MODE om de tijd in te stellen. Druk 2 tot 9 keer op de knop MODE om alarm 1-8 in te stellen. Druk 10 maal op de knop MODE om de countdowntimer in te stellen. Het alarm heeft een 24-uurs klok.

### De tijd instellen

Verwijder het plasticje om de batterij contact te laten maken. Druk op de MODE knop en houdt deze ingedrukt totdat de getallen beginnen te knipperen. Stel de tijd nu in met de knoppen HOUR en MINUTE. Om de tijd op te slaan druk op de MODE knop en laat de knop meteen los.

### Alarmen instellen

Druk op de MODE knop, -:- en het nummer 1 met een bel zullen te zien zijn in het scherm. Druk nog een keer op de MODE knop en houdt deze ingedrukt totdat het -:- teken gaat knipperen. Stel het alarm in met de HOUR en MINUTE knoppen. Druk op MODE om het alarm te bevestigen. Druk nog een keer op MODE om het 2<sup>e</sup> alarm in te stellen. Zo kunnen alle 8 alarmen ingesteld worden.

Als het alarm afgaat, zal deze 40 seconden afgaan en het rode led lampje zal gaan knipperen totdat je het doosje opent om de medicijnen in te nemen.

### De Countdowntimer instellen

Druk 10 keer op de MODE knop, er zal een eierwekker symbool boven aan het scherm te zien zijn. Het scherm geeft 00;00 weer. Druk op de MODE knop en houdt deze ingedrukt totdat 00;00 knippert en stel dan de tijd in voor welk interval van de timer gewenst is. Druk op de MINUTE knop om de countdown timer te starten, het eierwekker symbool zal blijven knipperen zolang de countdown timer loopt. Druk na de eerste keer dat het alarm hiervan afgaat nogmaals op de MINUTE knop om de timer weer verder te laten lopen.

### Alarm stoppen

Om een alarm uit te zetten ga je met de MODE knop naar het uit te zetten alarm en druk je op de MINUTE knop om het alarm te verwijderen. Om alle instellingen te verwijderen haal de batterij er voor een paar minuten uit.

### Batterij

Voor dit horloge wordt een CR2032 batterij gebruikt.

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden.