



Handleiding TAB-TIMER 8 alarmen

Algemeen

De Tab-Timer kan u tot 8 keer per dag op exacte tijden waarschuwen voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Via de ingebouwde 'countdown timer' kan een alarm ingesteld worden op een vast interval, bijvoorbeeld iedere 4 uur.

Een magneet aan de achterzijde geeft je de mogelijkheid het alarm aan een metalen oppervlak zoals koelkast of verwarming te hangen. Het ingebouwde steuntje helpt om het alarm goed zichtbaar op bijvoorbeeld een tafel te plaatsen.

Plaatsen en vervangen batterijen

Het kan zijn dat de batterij ingepakt zit in folie. Verwijder de folie van de batterij. Open de batterij-ruimte door het klepje aan de achterzijde onder het ingeklapte steuntje weg te schuiven. Plaats de batterij in de juiste richting (+ zijde batterij aan + zijde in de batterij-ruimte). Sluit het klepje, het alarm is klaar om ingesteld te worden.

Als het alarm op willekeurige tijden afgaat dient u de batterij te vervangen. Gebruik hiervoor een deugdelijke AAA alkaline batterij.

Geheugenhulp kan niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het ondeskundig verwisselen van batterijen.

Instellen klok

Voor een correcte werking is het belangrijk de klok eerst in te stellen.

Druk op de MODE knop tot de tijd in beeld komt met knipperende dubbele punt (: tussen de uren en de minuten zoals **12:00**).

Druk de MODE knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen

Stel via de HOUR knop de juiste uren in

Stel via de MINUTE knop de juiste minuten in.

Druk op de MODE knop om de ingestelde tijd vast te leggen

Omschakelen tussen 12 en 24-uurs systeem kan met de HOUR knop. Bij 12-uurs systeem staat er een P links op het scherm tussen 12 uur middag en middernacht.

Instellen dagelijkse alarmen

Druk op de MODE knop tot het gewenste alarm (1 tot en met 8) in beeld komt. Dit herkent u aan een klokje met het cijfer 1 t/m 8 aan de bovenzijde.

Druk de MODE knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen

Stel via de HOUR knop de juiste uren in

Stel via de MINUTE knop de juiste minuten in.

Druk op de MODE knop om de ingestelde alarmtijd vast te leggen. Ga desgewenst via de MODE knop verder om het volgende alarm in te stellen.



Als u de tijd weer in beeld hebt staan, staan de klokjes van de ingestelde alarmen boven in beeld.

Dagelijks alarm stoppen

Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op een willekeurige knop te drukken. Als u niets doet stopt het alarm na ongeveer 60 seconden. Ook zal er een rood led lampje knipperen aan de voorkant. Deze stopt pas met knipperen als er op een willekeurige knop gedrukt wordt.

Dagelijks alarm resetten

Om een dagelijks alarm te resetten gaat u via de MODE knop naar het te resetten alarm. Druk op de MINUTE knop om het alarm te resetten (volledig uitschakelen). Door de batterij voor enkele minuten te verwijderen kunt u in een keer alle instellingen wissen.

Instellen Count-down Timer

Om de countdown timer in te stellen gaat u via de MODE knop naar de timer instellingen. U ziet een zandloper in de linker bovenhoek.

Druk ongeveer 2 seconden op de MODE knop totdat de uren en minuten gaan knipperen **0:00**). Stel de gewenste uren en minuten in voor de timer. De maximaal in te stellen tijd is 23 uur en 59 minuten.

Druk op de MINUTE knop totdat de zandloper gaat knipperen en de timer loopt. Door kort op de MINUTE knop te drukken kunt u de timer stop zetten of weer hervatten.

Als het alarm gaat kunt u door 2 maal op de MINUTE knop te drukken de timer opnieuw starten met de eerder ingestelde tijd.

Batterij

Voor dit horloge worden 2 AAA alkaline penlite batterijen gebruikt.

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden.

Betreft Geheugenhulp model: